



## Technische Daten Ledvance DULUX-F LED 8W - 840 Kaltweiß | Ersatz Für 18W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249297                              |
| EAN                                     | 4058075822436                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10 LEDV |
| Originalverpackung                      | 10                                  |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                             |
| Energieeffizienzklasse                  | E                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                               |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED                         |
| Ersetzt (Watt)           | 18                          |
| Watt                     | 8                           |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Sockel                   | 2G10 (4-pins)               |
| Anzahl der Pins          | 4                           |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1000        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125         |
| Produkttyp                   | Dulux-F LED |
| Sensortyp                    | Kein Sensor |

## Produktinformationen

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Vorschaltgerät | Konventionell (EM); Netz (AC) mit Starter |
| Drehbar        | Nein                                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 128  |
| Breite (mm) | 89.5 |
| Höhe (mm)   | 89.5 |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour